


1. システムセットアップ

本体と、テレビモニターのセットアップ *画面はデジタル歓迎看板タイプですが、DispIt 同等です。

<p>① テレビに映像 (HDMI) ケーブルを接続</p>	<p>② 本体に、HDMI と電源のケーブルを接続</p>	<p>③ 本体付属の電源をコンセントに接続</p>	<p>④ テレビ (モニター) の電源を入れます。</p>	<p>⑤ 本体添付のスイッチを ON</p>
		 <p style="text-align: center;">* 1</p>	 <p style="text-align: center;">* 2 * 3</p>	 <p style="text-align: center;">* 4</p>
<p>本体側面の LED が点灯し、起動します。</p>	<p>画面が表示されます。</p>	<p>付属のテープでテレビ背面に固定可能</p>	<p>画面の文字がはみ出す場合はテレビ設定のメニューで調整</p>	<p>スマホ設定に続きます</p>
			 <p style="text-align: center;">* 5 * 6</p>	 <p style="text-align: center;">スマホ (タブレット)</p>

- * 1 AC アダプタの形状は写真と異なることがあります。
- * 2 テレビ (モニター) によっては、④⑤の順が必須
- * 3 一般液晶テレビの場合、あらかじめ、①で差し込んだ HDMI 差込口に、入力切替をしてください。
- * 4 スイッチの形状は、写真と異なることがあります。
- * 5 詳しくはテレビの説明書を参照。画面サイズ：フルピクセル (テレビの機種により、名称が違うことがあります)
- * 6 対応モニター (液晶テレビ) * HDMI 入力 表示解像度：1920x1080 に対応したもの

2. スマホ (タブレット) のセットアップ ~iPhone~

Wi-Fi接続			
<p>① 「設定」をタッチします。</p>		<p>② 「Wi-Fi」をタッチします。</p>	
<p>③ 保証書記載のSSID名のネットワークをタッチします。</p>	 <p>* ネットワーク名は、保証書に"SSID"と記載されています。</p>	<p>④ 「Wi-Fi」のパスワードを入力します。</p>	 <p>* パスワードは、保証書に"KEY"と記載されています</p>
<p>⑤ 本機と接続されます。</p>		<p>⑥ ホーム画面に戻り、Safariをタッチします。</p>	

アイコン作成	
<p>⑦ アドレス欄に、 info-c.me と入力します。 (初回1回のみ)</p>	 <p>検索/アドレスを入力 キャンセル info-c.me キャンセル</p> <p>名称未設定 ios バージョン6 このアドレスを開く 検索</p> <p>検索/Webサイト名入力 ios バージョン10</p> <p>アドレス欄は画面上部にあります 入力後、 Go 開く ボタンをタッチします</p>
<p>⑨ ホーム画面に追加を タッチします。</p>	 <p>バージョンにより異なります</p>
<p>⑩ ホーム画面に アイコンが 追加されます。</p> <p>次回から、 このアイコンをタッチすると、トップ画面にアクセスできます。</p> <p>①～⑤ のWiFi接続はあらかじめ必要です。</p>	
<p>⑧ 設定画面が表示されます。上矢印アイコン、をタッチ</p>	
<p>⑩ 「追加」を タッチします。</p>	
<p>*ホーム画面に追加されたアイコンは、 長押し、×マークをタッチすることで、簡単に削除することができます。</p> <p>*DisPlt! 本体とWi-Fi 接続していない状態では、アイコンをタッチしてもコントローラには繋がりません。</p> <p>*Safari(ブラウザ)設定は、Javascript-有効で使用してください。(通常は有効になっています。)</p> <p>*アイコンを作成しなくても、⑦操作だけで使用することもできます。</p> <p>*このアイコンは、Web ページのお気に入りと同等のもので、アプリではありませんので、ストア等の課金や、認証が不要で、削除も簡単です。</p>	

3. DisPlt! の操作開始

Wi-Fi 接続が終了したら、 ホーム画面のアイコンをタッチして操作の開始です。

設定ウインドウの中の、操作説明をご利用ください。

4. システム終了

電源を切る

<p>① スマホ(タブレット)の設定画面の、シャットダウンボタンをタッチします</p>	<p>② 本体アクセラランプの点滅が消えたと、安全に電源を切れます</p>	<p>③ 付属の電源スイッチをオフにします。</p>	<p>④ 2つの LED が消えたと終了です。</p>
			